



Передавач 1-канальний на сонячній батареї KNX-quicklink R.1/R.3 чорний

85655131

Функції

- функція скидання (до заводських налаштувань)

Керування та індикатори

- робочі зони, які можна налаштовувати як одну або дві робочі зони
- з кнопкою конфігурації

Зв'язок

Категорія приймача 2

Частота

Частота радіопередачі 868,3 MHz

Потужність

Потужність радіопередачі < 10 mW

Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації) 0...65 % (без конденсації)

Акумулятор

Термін служби батареї [роки в] ~ 5

Матеріали

Колір лінії ді зайну чорний
Колір RAL RAL 9005 - Черний бурштин
Матеріал термопласт
Зовнішній вигляд поверхні глянцевий

Розміри

Складення висота 14 mm

Обладнання

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Кількість радіо каналів | 2 |
| Тип конфігурації | Laserdruck |
| Передавач, тривалість циклу | 1 % |
| Необхідне значення яскравості | принаймні 300 л x 6 год /добу |

Безпека

- з захистом від демонтажу

Умови використання

| | |
|--------------------|------------|
| Робоча температура | -5...45 °C |
|--------------------|------------|

Ідентифікація

| | |
|--------------------------|------------|
| Вторинна лінійка дизайну | Berker.Net |
|--------------------------|------------|