



Подібне зображення (Показ зображень  
85245289)

## Кнопка для вставки жалюзі KNX-quicklink S.1/B.x пол.бі лизна

### Функції

Час руху жалюзі	2 мп
- функція скидання (до заводських налаштувань)	
- функції quicklink: жалюзі, 2 сцени, пам'ять, примусовий контроль, кнопка вгору / вниз	

### Потужність

Потужність радіопередачі	< 10 mW
--------------------------	---------

### Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації)	0...65 % (без конденсації)
--------------------------------------	----------------------------

### Матеріали

Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	термопласт
Зовнішній вигляд поверхні	глянцевий

### Керування LED лампами

LED	з LED режиму конфігурації та функцій
-----	--------------------------------------

### Налаштування

Час регулювання ламелей	(регулюється) 50 ms...2,5 s
Мінімальний час повороту ламелі	~ 150 ms
Зміна положення ламелі тривалим сигналом	< 1 s
Зміна положення ламелі натиском на кнопку	< 0,4 s

### Обладнання

Кількість радіоканалів	1
Самостійне збереження протягом 2 хв по довжині сигналу	> 1 s
Самостійне збереження протягом 2 хв по натисканню кнопки	> 0,4 s
Час перемикання для зміни напрямку	< 0,6 s

**Безпека**

---

- з захистом від демонтажу

---

**Умови використання**

---

Робоча температура -5...45 °C

---

**Ідентифікація**

---

Вторинна лінійка дизайну Berker S.1

---