



## Таймер для вставки жалюзі KNX-quicklink S.1/B.x алюміній

85745183

### Функції

Астрономічний час зсув у часі	2 h
Час праці	2 mn
Генератор випадкових чисел для програми відпустки	15 mn
Запас ходу	~ 8 h
- функція скидання (до заводських налаштувань)	

### Потужність

Потужність радіопередачі	< 10 mW
--------------------------	---------

### Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації)	0...65 % (без конденсації)
Точність	3 хв/рік

### Матеріали

Матеріал / Дизайн	лакований
Матеріал	термопласт

### Налаштування

Мінімальний час повороту ламелі	~ 150 ms
Зміна положення ламелі тривалим сигналом	< 1 s
Зміна положення ламелі натисканням кнопки	< 0,5 s

### Обладнання

Кількість циклів в верх/вниз	20/доба
Кількість радіоканалів	1
Самостійне збереження протягом 2 хв по довжині сигналу	> 1 s
Самостійне збереження протягом 2 хв по натисканню кнопки	> 0,5 s
Час перемикання для зміни напрямку	< 0,6 s

**Безпека**

Захисне виконання I P	IP20
- з захистом від демонтажу	

**Умови використання**

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------

**Ідентифікація**

Головна лінійка дизайну (розробки)	Berker S.1/B.3/B.7
Вторинна лінійка дизайну	Berker S.1