



85875100

Викон.пристрі й 1-кан. з бі нарнимвходом 1-кан. в/у 10A/230В KNX-quicklink

Функції

- функція скидання (до заводських налаштувань)

Зв'язок

Шина по радіо частоті	ні
Шина LON	ні
Шина Powernet	ні
Категорія приймача	2

Електричний струм

Струм сигналу на вході	33 A
------------------------	------

Частота

Частота радіоприйому	868,3 MHz
----------------------	-----------

Потужність

Вихідна потужність	115 W
Трансформатор звичайного типу	800 VA
Електронні трансформатори	600 W
Потужність радіопередачі	< 10 mW

Вимірювання

Вхідна напруга	5 V V
Відносна вологість (без конденсації)	0...65 % (без конденсації)

Виявлення

Розміри, датчик (x H)	53 x 30 mm
-----------------------	------------

Матеріали

Колір не залежить від дії зйнерських програм білий

Розміри

Діаметр	53 mm
Висота	46,6 mm

Керування люмінесцентними лампами

- паралельно скомпенсовані	36 W
----------------------------	------

Керування LED лампами

LED	з LED режиму конфігурації та функцій
-----	--------------------------------------

Керування лампами розжарювання

230В лампи розжарювання та галогенові лампи	1500 W
---	--------

Монтаж

Монтаж	для монтажу за вставками в/у
--------	------------------------------

Кабель

Довжина цифрового кабелю що розширюється до макс.	5 m
Довжина цифрового кабелю	~ 20 cm

Налаштування

Підтримувані режими конфігурації	system, easy, PB
----------------------------------	------------------

Комплект поставки

З шинним з'єднувачем	ні
----------------------	----

Обладнання

Кількість виходів	1
Кількість радіоканалів	1
Можливість модульного розширення	ні
Передавач, тривалість циклу	1 %

Умови використання

Робоча температура	0...45 °C
--------------------	-----------

Ідентифікація

Застосування	KNX радіо - актуатори
--------------	-----------------------