



## Таймер для вставки жалюзі KNX-quicklink R.1/R.3 чорний

85745131

### Функції

Астрономічний час зсув у часі	2 h
Час праці	2 mn
Генератор випадкових чисел для програми відпустки	15 mn
Запас ходу	~ 8 h
- функція скидання (до заводських налаштувань)	

### Потужність

Потужність радіопередачі	< 10 mW
--------------------------	---------

### Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації)	0...65 % (без конденсації)
Точність	3 хв/рік

### Матеріали

Колір лінії ділянки	чорний
Матеріал	термопласт
Зовнішній вигляд поверхні	глянцевий

### Розміри

Діаметр	58 mm
---------	-------

### Налаштування

Мінімальний час повороту lamelli	~ 150 ms
Зміна положення lamelli тривалим сигналом	< 1 s
Зміна положення lamelli натисканням кнопки	< 0,5 s

### Обладнання

Кількість циклів в верх/вниз	20/доба
Кількість радіоканалів	1
Самостійне зберігання протягом 2 хв по довжині сигналу	> 1 s
Самостійне зберігання протягом 2 хв по натисканню кнопки	> 0,5 s
Час перемикання для зміни напрямку	< 0,6 s

**Безпека**

Захисне виконання I P	IP20
- з захистом від демонтажу	

**Умови використання**

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------