



## Передавач 1-канальний на сонячній батареї KNX-quicklink R.1/R.3 чорний

85655131

### Функції

- функція скидання (до заводських налаштувань)

### Керування та індикатори

- робочі зони, які можна налаштовувати як одну або дві робочі зони  
- з кнопкою конфігурації

### Зв'язок

Категорія приймача 2

### Частота

Частота радіопередачі 868,3 MHz

### Потужність

Потужність радіопередачі < 10 mW

### Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації) 0...65 % (без конденсації)

### Акумулятор

Термін служби батареї [роки в] ~ 5

### Матеріали

Колір лінії ді зайну чорний  
Колір RAL RAL 9005 - Черний бурштин  
Матеріал термопласт  
Зовнішній вигляд поверхні глянцевий

### Розміри

Складення висота 14 mm

**Обладнання**

Кількість радіо каналів	2
Тип конфігурації	Laserdruck
Передавач, тривалість циклу	1 %
Необхідне значення яскравості	принаймні 300 л x 6 год /добу

**Безпека**

- з захистом від демонтажу

**Умови використання**

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------

**Ідентифікація**

Вторинна лінійка дизайну	Berker.Net
--------------------------	------------