



Викон.пристрі й 2-канальний з/у IP55 10A/230V KNX-quicklink

85166100

Архітектура

Тип монтажу Зовнішній монтаж

Функції

- функція скидання (до заводських налаштувань)

Керування та індикатори

- з ручним керуванням вкл/викл на канал

Зв'язок

Шина по радіо частоті	ні
Шина LON	ні
Шина Powernet	ні
Категорія приймача	2

Частота

Частота радіоприйому 868,3 MHz

Потужність

Вихідна потужність	2300 W
Трансформатор звичайного типу	600 VA
Електронні трансформатори	на канал 600 W
Потужність радіопередачі	< 10 mW

Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації) 0...65 % (без конденсації)

Матеріали

Колір не залежить від дієзнерських програм білий

Розміри

Довжина	150 mm
Висота	150 mm
Ширину	85 mm

Керування освітленням

- з електронним баластом (EB)	на канал 6 x 58 Вт
-------------------------------	--------------------

Керування люмінесцентними лампами

Енергозберігаючі лампи	на канал 100 W
Компактні люмінесцентні лампи	18 W

Керування LED лампами

230V LED лампи	je Kanal 100 W
LED	з LED режиму конфігурації та функцій

Керування лампами розжарювання

230V лампи розжарювання та галогенові лампи	на канал 1500 W
---	-----------------

Комплект поставки

З шинним з'єднувачем	ні
----------------------	----

Обладнання

Кількість виходів	2
Передавач, тривалість циклу	1 %

Умови використання

Робоча температура	-10...55 °C
--------------------	-------------

Ідентифікація

Застосування	KNX радіо - актуатори
--------------	-----------------------