



Подібне зображення (Показ зображень
85245289)

Кнопка для вставки жалюзі KNX-quicklink S.1/B.x пол.бі лизна

Функції

| | |
|---|------|
| Час руху жалюзі | 2 мп |
| - функція скидання (до заводських налаштувань) | |
| - функції quicklink: жалюзі, 2 сцени, пам'ять, примусовий контроль, кнопка вгору / вниз | |

Потужність

| | |
|--------------------------|---------|
| Потужність радіопередачі | < 10 mW |
|--------------------------|---------|

Вимірювання

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Відносна вологість (без конденсації) | 0...65 % (без конденсації) |
|--------------------------------------|----------------------------|

Матеріали

| | |
|---------------------------|------------------|
| Колір RAL | RAL 9010 - Білий |
| Матеріал | термопласт |
| Зовнішній вигляд поверхні | глянцевий |

Керування LED лампами

| | |
|-----|--------------------------------------|
| LED | з LED режиму конфігурації та функцій |
|-----|--------------------------------------|

Налаштування

| | |
|---|-----------------------------|
| Час регулювання ламелей | (регулюється) 50 ms...2,5 s |
| Мінімальний час повороту ламелі | ~ 150 ms |
| Зміна положення ламелі тривалим сигналом | < 1 s |
| Зміна положення ламелі натиском на кнопку | < 0,4 s |

Обладнання

| | |
|--|---------|
| Кількість радіоканалів | 1 |
| Самостійне збереження протягом 2 хв по довжині сигналу | > 1 s |
| Самостійне збереження протягом 2 хв по натисканню кнопки | > 0,4 s |
| Час перемикання для зміни напрямку | < 0,6 s |

Безпека

- з захистом від демонтажу

Умови використання

Робоча температура -5...45 °C

Ідентифікація

Вторинна лінійка дизайну Berker S.1
