



Таймер для вставки жалюзі KNX-quicklink S.1/B.x антрацит

85745185

Функції

Астрономічний час зсув у часі	2 h
Час праці	2 mn
Генератор випадкових чисел для програми відпустки	15 mn
Запас ходу	~ 8 h
- функція скидання (до заводських налаштувань)	

Потужність

Потужність радіопередачі	< 10 mW
--------------------------	---------

Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації)	0...65 % (без конденсації)
Точність	3 хв/рік

Матеріали

Матеріал	термопласт
----------	------------

Налаштування

Мінімальний час повороту ламелі	~ 150 ms
Зміна положення ламелі тривалим сигналом	< 1 s
Зміна положення ламелі натиском на кнопку	< 0,5 s

Обладнання

Кількість циклів в верх/вниз	20/доба
Кількість радіоканалів	1
Самостійне зберігання протягом 2 хв по довжині сигналу	> 1 s
Самостійне зберігання протягом 2 хв по натисканню кнопки	> 0,5 s
Час перемикачів для зміни напрямку	< 0,6 s

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
- з захистом від демонтажу	

Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------

Ідентифікація

Головна лінійка дизайну (розробки)	Berker S.1/B.3/B.7
Вторинна лінійка дизайну	Berker S.1