



## Передавач 1-канальний на сонячній батареї KNX-quicklink S.1/B.x антрацит

85655185

### Функції

- функція скидання (до заводських налаштувань)

### Керування та індикатори

- робочі зони, які можна налаштовувати як одну або дві робочі зони  
- з кнопкою конфігурації

### Зв'язок

Категорія приймача 2

### Частота

Частота радіопередачі 868,3 MHz

### Потужність

Потужність радіопередачі < 10 mW

### Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації) 0...65 % (без конденсації)

### Акумулятор

Термін служби батареї [роки в] ~ 5

### Матеріали

Колір RAL RAL 7021 - Чорно-сірий  
Матеріал термопласт

### Розміри

Складання висота 14 mm

**Обладнання**

Кількість радіо каналів	2
Передавач, тривалість циклу	1 %
Необхідне значення яскравості	принаймні 300 л x 6 год /добу

**Безпека**

- з захистом від демонтажу

**Умови використання**

Робоча температура -5...45 °C

**Ідентифікація**

Головна лінійка дизайну (розробки)	Berker S.1/B.3/B.7
Вторинна лінійка дизайну	Berker S.1