



Передавач 2-кан. на сонячній батареї KNX-quicklink  
S.1/B.x пол.бі лизна матова

85656188

**Функції**

- функція скидання (до заводських налаштувань)

**Керування та індикатори**

- робочі зони, які можна налаштовувати як одну або дві робочі зони  
- з кнопкою конфігурації

**Зв'язок**

Категорія приймача 2

**Частота**

Частота радіопередачі 868,3 MHz

**Потужність**

Потужність радіопередачі < 10 mW

**Вимірювання**

Відносна вологість (без конденсації) 0...65 % (без конденсації)

**Акумулятор**

Термін служби батареї [роки в] ~ 5

**Матеріали**

Колір RAL RAL 9010 - Білий  
Матеріал термопласт

**Розміри**

Складення висота 14 mm

**Обладнання**

Кількість радіо каналів	4
Передавач, тривалість циклу	1 %
Необхідне значення яскравості	принаймні 300 л x 6 год /добу

**Безпека**

- з захистом від демонтажу

**Умови використання**

Робоча температура -5...45 °C

**Ідентифікація**

Головна лінійка дизайну (розробки)	Berker S.1/B.3/B.7
Вторинна лінійка дизайну	Berker S.1