



## Таймер для вставки вимикача KNX-quicklink R.1/R.3 чорний

85745231

### Функції

|   |       |
|---|-------|
| Астрономічний час зсув у часі   | 2 h   |
| Генератор випадкових чисел  | 15 mn |
| Запас ходу  | ~ 8 h |
| - Додаткові функції ETS: +6 сцен, ввімкнення / вимкнення, завантаження сцени, значення часу затемнення, кнопка, дисплей статусу |       |
| - функція скидання (до заводських налаштувань)  |       |

### Потужність

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Потужність радіопередачі | < 10 mW |
|--------------------------|---------|

### Вимірювання

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Відносна вологість (без конденсації) | 0...65 % (без конденсації) |
| Точність                             | 3 хв/рік                   |

### Матеріали

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Колір лінії дізайну       | чорний     |
| Матеріал                  | термопласт |
| Зовнішній вигляд поверхні | глянцевий  |

### Розміри

|         |       |
|---------|-------|
| Діаметр | 58 mm |
|---------|-------|

### Обладнання

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Кількість радіоканалів    | 1  |
| Кількість циклів вкл/викл | 20 |

### Безпека

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Захисне виконання IP       | IP20 |
| - з захистом від демонтажу |      |

**Умови використання**

---

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Робоча температура | -5...45 °C |
|--------------------|------------|

---

**Ідентифікація**

---

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Застосування | Керування світлом |
|--------------|-------------------|

---