



Подібне зображення (Показ зображень  
85245239)

## Кнопка для вставки жалюзі KNX-quicklink R.1/R.3 пол.бі лизна

### Функції

|                                                                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Час руху жалюзі                                                                         | 2 мн |
| - функція скидання (до заводських налаштувань)                                          |      |
| - функція quicklink: жалюзі, 2 сцени, пам'ять, примусовий контроль, кнопка вгору / вниз |      |

### Потужність

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Потужність радіопередачі | < 10 mW |
|--------------------------|---------|

### Вимірювання

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Відносна вологість (без конденсації) | 0...65 % (без конденсації) |
|--------------------------------------|----------------------------|

### Матеріали

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Колір RAL                 | RAL 9010 - Білий |
| Матеріал                  | термопласт       |
| Зовнішній вигляд поверхні | глянцевий        |

### Розміри

|         |       |
|---------|-------|
| Діаметр | 58 mm |
|---------|-------|

### Керування LED лампами

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| LED | з LED режиму конфігурації та функцій |
|-----|--------------------------------------|

### Налаштування

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Час регулювання ламелей                    | (регулюється) 50 ms...2,5 s |
| Мінімальний час повороту ламелі            | ~ 150 ms                    |
| Зміна положення ламелі тривалістю сигналом | < 1 s                       |
| Зміна положення ламелі натиском на кнопку  | < 0,4 s                     |

**Обладнання**

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Кількість радіо каналів                                  | 1       |
| Самостійне збереження протягом 2 хв по довжині сигналу   | > 1 s   |
| Самостійне збереження протягом 2 хв по натисканню кнопки | > 0,4 s |
| Час перемикання для зміни напрямку                       | < 0,6 s |

**Безпека**

- з захистом від демонтажу

**Умови використання**

Робоча температура -5...45 °C