



Вимикач 2-клатві шній 10AX/250В

3035

#### Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

#### Функції

Кут перемикання	3,5°
-----------------	------

#### Керування та індикатори

- Ні

#### Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	250 V
Номинальна напруга	250 V AC
Частота	50/60 Hz

#### Електричний струм

Струм перемикання	10 AX (100 Вт лампа з вбудованим ПРА)
-------------------	---------------------------------------

#### Матеріали

Матеріал	Пластик/метал
----------	---------------

#### Розміри

Глибина	42 mm
Крок між контактами	> 3 mm
Висота	71 mm
Ширина	71 mm

#### Монтаж

Монтаж	з розпірними лапками
--------	----------------------

**Підключення**

Зажими для підключення	згідно з VDE 0632-1
Тип з'єднання	Щекерне під'єднання

**Безпека**

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------

**Ідентифікація**

Застосування	Керування світлом
Застосовуваний тип вимикача	Ні
Головна лінійка дизайну (розробки)	Керування світлом