



## Регул.температури з кноп.і нтерфейсом і шинним з'єднувачем бі лий, ARSYS

75441142

### Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

### Напруга

Робоча напруга шини	21...32 V DC
---------------------	--------------

### Електричний струм

Струмспоживання через шину (передача інформації)	~ 10 mA
Вихідний струм на канал	макс. 0,8 mA

### Матеріали

Колір RAL	RAL 1013 - Слонова кістка
Матеріал	Пластик/метал
Зовнішній вигляд поверхні	глянцевий

### Підключення

Длина кабеля сенсору	50 m
перетин струмопровідної жили (гнучкої)	0,3...1 mm <sup>2</sup>
Перетин струмопровідної жили (не гнучкої)	1,5 mm <sup>2</sup>

- Бінарні входи / виходи з гвинтовим зажимом

### Кабель

Довжина кабелю входу/виходу	макс. 5 m
-----------------------------	-----------

### Налаштування

Підтримувані режими конфігурації	system
----------------------------------	--------

### Обладнання

Встановлення значення поворотною ручкою	0...5 K
---	---------

**Безпека**

Без галогену	ні
- з захистом від демонтажу	

**Умови використання**

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------

**Ідентифікація**

Застосування	KNX - сенсор
Вторинна лінійка дизайну	KNX

**Інструкція**

- Бінарний вхід 4 параметра, що визначається для датчика температури, номер замовлення. 161.