



Датчик руху "Комфорт" 1.1 м KNX-quicklink K.5 сталевий лак

85345173

Функції

- процесор керований режим роботи
- Додаткові функції ETS: +6 сцен, ввімкнення / вимкнення, кнопка, дисплей статусу, значення затемнення, відображення яскравості, сценарії руху, завантаження сцен
- функція скидання (до заводських налаштувань)

Зв'язок

Категорія приймача 2

Частота

Частота радіопередачі 868,3 MHz

Потужність

Потужність радіопередачі < 10 mW

Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації) 0...65 % (без конденсації)
Зона виявлення, прямокутної форми ~ 12 x 16 m

Діапазон

Дальність, фронтальна ~ 12 m

Виявлення

Кількість виявлених рівнів 2
Кут виявлення, який встановлюється кожна сторона ~ 45...90 °

Матеріали

Колір RAL RAL 9022 -
Перлинно-світло-сірий
Матеріал / Дизайн лакований
Матеріал термопласт

Розміри

Складання висота	34 mm
Номінальна висота установки	1,1 m

Керування освітленням

Яскравість корегується	~ 5...1000 lx, денна операція
------------------------	-------------------------------

Керування LED лампами

LED	з LED режиму конфігурації та функцій
-----	--------------------------------------

Налаштування

Чутливість, встановлюється	10...100 %
Час затримки, що регулюється	~ 1 s...3 h
Значення 50% для попередження про відключення	30 s

Обладнання

Кількість радіоканалів	1
Передавач, тривалість циклу	1 %

Безпека

- з захистом від демонтажу

Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------

Ідентифікація

Вторинна лінійка дизайну	Berker.Net
--------------------------	------------