



2973

#### Архітектура

Тип блоку управління	Поворотно-нажимний
----------------------	--------------------

#### Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	230 V
Частота	50/60 Hz

#### Напруга

Робоча напруга	230 V AC
- тест напруги можливий без демонтажу	

#### Запобіжник

Запобіжник	захист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник)
------------	---

#### Потужність

Регульовані електромагнітні трансформатори	20...210 VA
Втрати потужності при повному навантаженні	~ 2 W
Електронні трансформатори	20...210 W

#### Матеріали

Колір	Не передбачено
Матеріал	Пластик/метал

#### Розміри

Глибина занурення	24 mm
Висота розміру	4 mm

#### Керування LED лампами

Регульовані 230V LED лампи	3...60 W
----------------------------	----------

**Керування лампами розжарювання**

230В лампи розжарювання та галогенові лампи 20...210 W

**Монтаж**

Монтаж з розпірними лапками

**Підключення**

Перетин струмопровідної жили 0,5...4 mm<sup>2</sup>

**Обладнання**

- включення по передньому або по задньому фронту відповідно до типу навантаження, самостійне навчання

**Безпека**

Без галогену так

**Ідентифікація**

Застосування Керування світлом  
Головна лінійка дизайну (розробки) Керування світлом