



TRM702A

Архітектура

| | |
|-------------|---------------------|
| Тип монтажу | внутрішня установка |
|-------------|---------------------|

Функції

| | |
|--|----|
| Зйомний модуль шини | ні |
| - функція скидання (до заводських налаштувань) | |

Керування та індикатори

| | |
|--|-----|
| Сигнальна лампочка | так |
| - Активація, наприклад, через вимикачі, кнопки, таймери, таймерні вимикачі для жалюзі, магнітний контакт | |
| - з кнопкою конфігурації | |

Зв'язок

| | |
|--|---|
| Категорія приймача | 2 |
| - з двома незалежними, що живляться від акумулятора, бінарними входами з сухими контактами | |

Напруга

| | |
|--------------------|-----|
| Тип напруги вхід 1 | DC |
| Вхідна напруга | 3 V |
| Системна напруга | KNX |

Електричний струм

| | |
|--|------|
| Кількість електричного струму на вході | 2 |
| Струм сигналу на вході | 33 A |
| Вхідний струм для кожного входу | 1 mA |

Частота

| | |
|-----------------------|-----------|
| Частота радіопередачі | 868,3 MHz |
|-----------------------|-----------|

Довжина

Максимальна довжина дроту до кнопок 10 mm

Потужність

Потужність радіопередачі < 25 mW

Конфігурація мережі

- не залежить від потужності мережі

Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації) 0...65 %

Акумулятор

Термін служби батареї [роки в] ~ 5

Матеріали

Матеріал Пластик

Розміри

Глибина встановленого виробу 11 mm

Висота встановленого виробу 39 mm

Ширина встановленого виробу 41 mm

Монтаж

Монтаж для монтажу за вставками в/у

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом 0,5 mm² - 1,5 mm²

Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом 0,5 mm² - 1,5 mm²

Кабель

Довжина лінії 20 cm

Обладнання

Кількість радіоканалів 2

Використовуйте

Тривалість імпульсу мн. 50 ms

Безпека

Захисне виконання IP IP30

Умови використання

Робоча температура -10...50 °C

Температура зберігання / транспортування -20...70 °C

Ідентифікація

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Сімейство пристроїв | TRM |
| Головна лінійка дизайну (розробки) | KNX radio/quicklink |