



Вимикач одноклавішний хрествий 10AX/250В

3037

#### Архітектура

Тип монтажу внутрішня установка

#### Функції

Кут перемикання 3,5°

#### Керування та індикатори

- Ні

#### Основні електричні характеристики

Номинальна напруга 250 V  
Номинальна напруга 250 V AC  
Частота 50/60 Hz

#### Електричний струм

Струм перемикання 10 AX (100 Вт лампа з вбудованим ПРА)

#### Матеріали

Матеріал Пластик/метал

#### Розміри

Глибина 42 mm  
Глибина занурення 32 mm  
Висота 71 mm  
Ширина 71 mm

#### Монтаж

Монтаж з розпірними лапками

**Підключення**

Зажими для підключення	згідно з VDE 0632-1
Тип з'єднання	Щекерне під'єднання

**Безпека**

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------

**Ідентифікація**

Застосування	Керування світлом
Застосовуваний тип вимикача	Ні
Головна лінійка дизайну (розробки)	Керування світлом