



Датчик освітлення KNX-Радіо

85801100

Функції

- Додаткові функції ETS: функції кнопок, стан акумулятора
- функція скидання (до заводських налаштувань)

Конфігурація

- попередньо зібраний, з волоконно-оптичним кабелем і радіомодулем

Керування та індикатори

- з кнопкою конфігурації

Зв'язок

Категорія приймача 2

Частота

Частота радіопередачі 868,3 MHz

Потужність

Потужність радіопередачі < 10 mW

Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації) 0...65 % (без конденсації)

Акумулятор

Термін служби батареї [роки в] ~ 4

Виявлення

Волоконно-оптичний кабель, довжина кабелю датчика ~ 1,5 m

Матеріали

Колір RAL	RAL 9010 - Білий
-----------	------------------

Розміри

Довжина	138 mm
Висота	126 mm
Ширину	31 mm

Керування освітленням

Діапазон налаштування сутінок	~ 10...300 lx
Діапазон налаштування сонця	~ 1...10 klx

Кабель

Довжина кабелю магнітний контакт	макс. 3 m
----------------------------------	-----------

Обладнання

Кількість радіоканалів	1
Передавач, тривалість циклу	1 %

Умови використання

Робоча температура	0...50 °C
--------------------	-----------

Вага

Вага	~ 70 g
------	--------