



Кнопка для вставки жалюзі KNX-quicklink R.1/R.3 чорна

Подібне зображення (Показ зображень
85245231)

Функції

Час руху жалюзі	2 мп
- функція скидання (до заводських налаштувань)	
- функція quicklink: жалюзі, 2 сцени, пам'ять, примусовий контроль, кнопка вгору / вниз	

Потужність

Потужність радіопередачі	< 10 mW
--------------------------	---------

Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації)	0...65 % (без конденсації)
--------------------------------------	----------------------------

Матеріали

Колір ліній ді зайну	чорний
Колір RAL	RAL 9005 - Черний бурштин
Матеріал	термопласт
Зовнішній вигляд поверхні	глянцевий

Розміри

Діаметр	58 mm
---------	-------

Керування LED лампами

LED	з LED режиму конфігурації та функцій
-----	--------------------------------------

Налаштування

Час регулювання ламелей	(регулюється) 50 ms...2,5 s
Мінімальний час повороту ламелі	~ 150 ms
Зміна положення ламелі тривалим сигналом	< 1 s
Зміна положення ламелі натиском на кнопку	< 0,4 s

Обладнання

Кількість радіо каналів	1
Самостійне збереження протягом 2 хв по довжині сигналу	> 1 s
Самостійне збереження протягом 2 хв по натисканню кнопки	> 0,4 s
Час перемикання для зміни напрямку	< 0,6 s

Безпека

- з захистом від демонтажу

Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------