



85801200

## Магнітний контакт KNX-Радіо

### Функції

- Додаткові функції ETS: значення, час затримки, функція кнопки, стан акумулятора
- функція скидання (до заводських налаштувань)

### Керування та індикатори

- з кнопкою конфігурації

### Зв'язок

Категорія приймача 2

### Частота

Частота радіопередачі 868,3 MHz

### Потужність

Потужність радіопередачі < 10 mW

### Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації) 0...65 % (без конденсації)

### Акумулятор

Термін служби батареї [роки] ~ 4

### Матеріали

Колір RAL RAL 9010 - Білий

### Розміри

Довжина 138 mm  
Відстань до магніту макс. 5 mm  
Висота 31 mm  
Ширина 31,4 mm

**Обладнання**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Кількість радіо каналів     | 1   |
| Передавач, тривалість циклу | 1 % |

**Умови використання**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Робоча температура | 0...50 °C |
|--------------------|-----------|

**Вага**

|      |        |
|------|--------|
| Вага | ~ 70 g |
|------|--------|