



Розетка з з/к з зах.ві д ді тей з LED-пі дсві ткою  
антрацит, 16A/250В В.х

41091606

#### Архітектура

Тип	згідно з DIN 49440
Тип монтажу	внутрішня установка

#### Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	250 V
Номинальна напруга	250 V AC
Частота	50/60 Hz
Номинальний струм	16 A

#### Електричний струм

Номинальний струм	16 A
-------------------	------

#### Потужність

Споживання енергії	0.25 Вт/0.35 ВА VA
--------------------	--------------------

#### Кришка, двері

Накладка	Центральна кришка
----------	-------------------

#### Виявлення

- інтегрований датчик яскравості, який вмикає підсвітлення в сутінках і вимикається, коли достатня яскравість

#### Матеріали

Колір	антрацит
Колір RAL	RAL 7021 - Чорно-сірий
Матеріал / Дизайн	лакований
Матеріал	термопласт

#### Розміри

Глибина занурення	32 mm
-------------------	-------

#### Керування освітленням

Яскравість відключення	~ 4 lx
Яскравість по включенню	~ 2 lx
Яскравість світла (білий)	0,2 cd

#### Монтаж

Монтаж	з розпірними лапками
--------	----------------------

#### Підключення

Переріз провoda (не гнучкий)	макс. 2,5 mm <sup>2</sup>
Зажими для підключення	згідно з VDE 0620-1

#### Обладнання

- додаткова перевага при поєднанні розетки з підсвіткою

#### Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	05
Захисне виконання ІР	IP20

#### Ідентифікація

Головна лінійка дизайну (розробки)	Berker S.1/B.3/B.7
Вторинна лінійка дизайну	Berker S.1

#### Інструкція

Інформаційний текст	Обережно! Елементи із спеціальною вставкою прихованого монтажу. Центральні вставки зі світлодіодами ориєнтації не сумісні з стандартними розетками.
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------