



Таймер для вставки вимикача KNX-quicklink S.1/B.x пол.бі лизна

85745289

Функції

Астрономічний час зсув у часі	2 h
Генератор випадкових чисел	15 mn
Запас ходу	~ 8 h
- Додаткові функції ETS: +6 сцен, ввімкнення / вимкнення, завантаження сцени, значення часу затемнення кнопка, дисплей статусу	
- функція скидання (до заводських налаштувань)	

Потужність

Потужність радіопередачі	< 10 mW
--------------------------	---------

Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації)	0...65 % (без конденсації)
Точність	3 хв/рік

Матеріали

Матеріал	термопласт
Зовнішній вигляд поверхні	глянцевий

Обладнання

Кількість радіоканалів	1
Кількість циклів вкл/викл	20

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
- з захистом від демонтажу	

Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------

Ідентифікація

Застосування	Керування світлом
Головний лінійний дизайн (розробки)	Berker S.1/B.3/B.7
Вторинний лінійний дизайн	Berker S.1