



## Таймер для вставки вимикача KNX-quicklink S.1/B.x антрацит

85745285

### Функції

Астрономічний час зсув у часі	2 h
Генератор випадкових чисел	15 mn
Запас ходу	~ 8 h
- Додаткові функції ETS: +6 сцен, ввімкнення / вимкнення, завантаження сцени, значення часу затемнення, кнопка, дисплей статусу	
- функція скидання (до заводських налаштувань)	

### Потужність

Потужність радіопередачі	< 10 mW
--------------------------	---------

### Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації)	0...65 % (без конденсації)
Точність	3 хв/рік

### Матеріали

Матеріал	термопласт
----------	------------

### Обладнання

Кількість радіоканалів	1
Кількість циклів вкл/викл	20

### Безпека

Захисне виконання IP	IP20
- з захистом від демонтажу	

### Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------

### Ідентифікація

Застосування	Керування світлом
Головний лінійний дизайн (розробки)	Berker S.1/B.3/B.7
Вторинний лінійний дизайн	Berker S.1