



Викон.пристрі й 1-канальний для жалюві з/у 10A/230В KNX-quicklink

85265100

Функції

Зйомний модуль шини	ні
- функція скидання (до заводських налаштувань)	

Керування та індикатори

- з ручним керуванням вгору/вниз	
----------------------------------	--

Зв'язок

Шина по радіо частоті	ні
Шина LON	ні
Шина Powernet	ні
Категорія приймача	2

Основні електричні характеристики

Частота	50 Hz
---------	-------

Електричний струм

Струм сигналу на вході	33 A
------------------------	------

Частота

Частота радіоприйому	868,3 MHz
----------------------	-----------

Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації)	0...65 % (без конденсації)
--------------------------------------	----------------------------

Матеріали

Колір не залежить від дії зйнерських програм	білий
--	-------

Розміри

Довжина	150 mm
Висота	150 mm
Ширина	85 mm

Керування LED лампами

LED	з LED режиму конфігурації та функцій
-----	--------------------------------------

Налаштування

Зміна положення ламелі тривалим сигналом	< 1 s
--	-------

Обладнання

Самостійне зберігання протягом 2 хв по довжині сигналу	> 1 s
Передавач, тривалість циклу	1 %
Час перемикання для зміни напрямку	< 0,6 s

Умови використання

Робоча температура	-10...55 °C
--------------------	-------------

Ідентифікація

Застосування	KNX радіо - актуатори
--------------	-----------------------