



### Датчик руху 220град. KNX-quicklink зовні шньої утсановки бі лий

85365100

#### Функції

І нтервал блокування	10 s
----------------------	------

- процесор керований режим роботи
- функція скидання (до заводських налаштувань)
- Функція QuickLink: перемикач часу, кнопка НВ

#### Керування та індикатори

Кількість допоміжних станцій (вузлів)	123456792
---------------------------------------	-----------

- з кнопкою конфігурації

#### Зв'язок

Категорія приймача	2
--------------------	---

#### Частота

Частота радіопередачі	868,3 MHz
-----------------------	-----------

#### Потужність

Потужність радіопередачі	< 10 mW
--------------------------	---------

#### Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації)	99999 % (без конденсації)
Зона виявлення, напівоваальної форми	~ 16 x 16 m

#### Діапазон

Дальність, фронтальна	~ 16 m
-----------------------	--------

#### Акумулятор

Термін служби батареї [роки в]	~ 4
--------------------------------	-----

#### Кришка, двері

Накладка	з елементами щорозкривають, щоб обмежити зону виявлення
----------	------------------------------------------------------------

#### Виявлення

Кількість виявлених рівнів	123456792
Кут виявлення	220 °

#### Матеріали

Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	термопласт

#### Розміри

Глибина	153 mm
Рекомендована висота монтажу	2,5 m
Висота	130 mm
Ширина	91 mm

#### Керування освітленням

Яскравість корегується	~ 5...1000 lx
------------------------	---------------

#### Підключення

Число секторів	123456792
----------------	-----------

#### Налаштування

Чутливість, встановлюється	20...100 %
Час затримки, що регулюється	~ 1 s...3 h

#### Обладнання

Кількість радіоканалів	1
Передавач, тривалість циклу	1 %

- вертикально та горизонтальне обертання

#### Умови використання

Робоча температура	-20...55 °C
--------------------	-------------