



Датчик руху 220г рад. KNX-quicklink зовн.утсановки з сонячноюбатареєюбі лий

85365200

**Функції**

Інтервал блокування	10 s
---------------------	------

- процесор керований режим роботи
- функція скидання (до заводських налаштувань)
- Функція QuickLink: перемикання часу, кнопка HB

**Керування та індикатори**

Кількість допоміжних станцій (вузлів)	123456792
---------------------------------------	-----------

- з кнопкою конфігурації

**Зв'язок**

Категорія приймача	2
--------------------	---

**Частота**

Частота радіопередачі	868,3 MHz
-----------------------	-----------

**Потужність**

Потужність радіопередачі	< 10 mW
--------------------------	---------

**Конфігурація мережі**

- не залежить від потужності мережі

**Вимірювання**

Відносна вологість (без конденсації)	99999 % (без конденсації)
--------------------------------------	---------------------------

Зона виявлення, напівоваальної форми	~ 16 x 16 m
--------------------------------------	-------------

**Діапазон**

Дальність, фронтальна	~ 16 m
-----------------------	--------

#### Кришка, двері

Накладка	з елементами цр закривають, црб обмежити зону виявлення
----------	--

#### Виявлення

Кількість виявлених рівнів	123456792
Кут виявлення	220 °

#### Матеріали

Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	термопласт

#### Розміри

Глибина	153 mm
Рекомендована висота монтажу	2,5 m
Висота	134 mm
Ширина	91 mm

#### Керування освітленням

Яскравість корегується	~ 5...1000 lx
------------------------	---------------

#### Підключення

Число секторів	123456792
----------------	-----------

#### Налаштування

Чутливість, встановлюється	20...100 %
Час затримки, цр регулюється	~ 1 s...3 h

#### Обладнання

Кількість радіоканалів	1
Передавач, тривалість циклу	1 %

- вертикально та горизонтальне обертання

#### Умови використання

Робоча температура	-20...55 °C
--------------------	-------------