



Вимикач 2-канальний з/у IP55, 3В KNX quicklink

TRE302



Архітектура

Кількість клавіш	2
Тип монтажу	Зовнішній монтаж

Функції

- функція скидання (до заводських налаштувань)

Керування та індикатори

- робочі зони, які можна налаштовувати як одну або дві робочі зони
- з кнопкою конфігурації

Зв'язок

Категорія приймача	2
--------------------	---

Електричний струм

Кількість кіл електричного струму на вході	2
--	---

Частота

Частота передачі	868 MHz
Частота радіопередачі	868,3 MHz

Довжина

Максимальна довжина дроту до кнопок	3 mm
-------------------------------------	------

Досяжність

Максимальна досяжність	30 мв приміщенні / 100 м на відкритому просторі
------------------------	---

Акумулятор

Термін служби батареї [роки в]	~ 5
--------------------------------	-----

Матеріали

Колір	Болярна білизна
Колір RAL	RAL 9010 - Білий

Розміри

Висота встановленого виробу	76 mm
Ширини встановленого виробу	49 mm

Монтаж

Тип монтажу	зовнішнього монтажу
Монтаж	для вертикального та горизонтального монтажу

Кабель

Довжина цифрового кабелю	макс. 3 m
--------------------------	-----------

Обладнання

Кількість радіоканалів	4
------------------------	---

Безпека

Захисне виконання IP	IP55
----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-10...55 °C
Температура зберігання / транспортування	-20...70 °C