



Магнітний контакт KNX quicklink

TRC301B



Архітектура

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

Функції

Зйомний модуль шини	ні
---------------------	----

- Додаткові функції ETS: значення, час затримки, функція кнопки, стан акумулятора
- функція скидання (до заводських налаштувань)

Керування та індикатори

Сигнальна лампочка	індикатор освітлення
--------------------	----------------------

- з кнопкою конфігурації

Зв'язок

Категорія приймача	2
--------------------	---

Напруга

Вхідна напруга	3 V
Робоча напруга	3 V DC

Електричний струм

Кількість кіл електричного струму на вході	2
--	---

Частота

Частота передачі	868 MHz
Частота радіопередачі	868,3 MHz

Потужність

Потужність радіопередачі	< 10 mW
--------------------------	---------

Досяжність

Максимальна досяжність	30 мв приміщенні /100 мна вільному просторі
------------------------	--

Акумулятор

Термін служби батареї [роки в]	~ 4
--------------------------------	-----

Матеріали

Колір	Болярна білізна
Колір RAL	RAL 9010 - Білий

Розміри

Глибина встановленого виробу	30 mm
Висота встановленого виробу	26 mm
Ширини встановленого виробу	138 mm
Відстань до магніту	макс. 5 mm

Монтаж

Тип монтажу	поверхня
Монтаж	з адаптерами для компенсації висоти магніту

Обладнання

Кількість радіоканалів	1
------------------------	---

Безпека

Захисне виконання IP	IP31
----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	0...50 °C
Температура зберігання / транспортування	-25...70 °C