



## Датчик руху "Комфорт" 2.2м KNX-quicklink K.1 пол.бі лизна

85346179

### Функції

- процесор керований режим роботи
- Додаткові функції ETS: +6 сцен, ввімкнення / вимкнення, кнопка, дисплей статусу, значення затемнення, відображення яскравості, сценарії руху, завантаження сцен
- функція скидання (до заводських налаштувань)

### Зв'язок

Категорія приймача 2

### Частота

Частота радіопередачі 868,3 MHz

### Потужність

Потужність радіопередачі < 10 mW

### Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації) 0...65 % (без конденсації)  
Зона виявлення, прямокутної форми ~ 8 x 12 m

### Діапазон

Дальність, фронтальна ~ 8 m  
Дальність, фронтальна (при висоті 1.1 м) ~ 4 m

### Виявлення

Кількість виявлених рівнів 2  
Кут виявлення, який встановлюється кожна сторона ~ 45...90 °

### Матеріали

Колір RAL RAL 9010 - Білий  
Матеріал термопласт  
Зовнішній вигляд поверхні глянцевої

#### Розміри

Складання висота	34 mm
Номінальна висота установки	2,2 m

#### Керування освітленням

Яскравість корегується	~ 5...1000 lx, денна операція
------------------------	-------------------------------

#### Керування LED лампами

LED	з LED режиму конфігурації та функцій
-----	--------------------------------------

#### Налаштування

Чутливість, встановлюється	10...100 %
Час затримки, що регулюється	~ 1 s...3 h
Значення 50% для попередження про відключення	30 s

#### Обладнання

Кількість радіоканалів	1
Передавач, тривалість циклу	1 %

#### Безпека

- з захистом від демонтажу

#### Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------

#### Ідентифікація

Вторинна лінійка дизайну	Berker.Net, Berker K.1
--------------------------	------------------------