



Розетка UAE 8/8-полкџн. екранована, Кат.6а

4587

#### Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	72 V DC
Номинальний струм	1 A

#### Електричний струм

Номинальний струм	1 A
-------------------	-----

#### Частота

Ширинa частот передачі	макс. 500 MHz
------------------------	---------------

#### Опір

Опір контакту екрану	100 m
Опір сигнального контакту	20 m

#### Матеріали

Схема кольорів в А та В	згідно з TIA/EIA-568-B.2
-------------------------	--------------------------

#### Розміри

Глибина занурення	31 mm
-------------------	-------

#### Підключення

з екраном, щор контактує  
з 360° гнучким  
кабелем

#### Кабель

Провідник	0,4...0,63 mm
- гнучка прокладка кабелю	

#### Обладнання

- зовнішні пелюстки на опорному кільці можуть бути видалені для круглих конструкцій

**Безпека**

Захисне виконання I P	IP20
- 2000 м	

**Умови використання**

Робоча температура	-40...70 °C
--------------------	-------------

**Вага**

Вага	~ 169 g
------	---------

**Ідентифікація**

Головна лінійка дизайну (розробки)	Комунікаційні технології
------------------------------------	--------------------------