



## Поворотно-нажимний потенціометр 1-10В з "Soft"-регулюванням

289110

### Архітектура

Тип блоку управління	Поворотно-нажимний
----------------------	--------------------

### Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	230 V
Частота	50/60 Hz

### Електричний струм

Керуючий струм	50 mA
Струмперемикання	6 A

### Запобіжник

Запобіжник	коротке замикання та перевантаження (механічний запобіжник)
------------	---

### Розміри

Вісь розмір	4 mm
-------------	------

### Обладнання

- наприклад, для люмінесцентних ламп та галогенних ламп
- з ВКЛ/ВИМК нажимноюкнопкою

### Ідентифікація

Застосування	Керування світлом
Головна лінійка дизайну (розробки)	Керування світлом