



85606100

## Пульт 4-канальний KNX-Радіо

### Функції

- функція скидання (до заводських налаштувань)

### Керування та індикатори

- з кнопкою конфігурації

### Зв'язок

Категорія приймача 2

### Частота

Частота радіопередачі 868,3 MHz

### Потужність

Потужність радіопередачі < 10 mW

### Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації) 0...65 % (без конденсації)

### Акумулятор

Термін служби батареї [роки в] ~ 5

### Матеріали

Колір не залежить від дії зйнерських програм полярна білізна/сірий  
Матеріал термопласт

### Розміри

Довжина 83 mm  
Висота 84,2 mm  
Ширина 46,5 mm

**Обладнання**

Кількість радіо каналів	4
Передавач, тривалість циклу	1 %

**Використовуйте**

Унікальна властивість продукції 1 - продаж з полем для надпису

**Умови використання**

Робоча температура -10...45 °C