



Світлорегулятор універсальний, 300 Вт

EVN011

Архітектура

Тип монтажу	DIN-рейка
-------------	-----------

Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 V
Частота	50/60 Hz

Довжина

Максимальна довжина дроту до кнопок	50 mm
-------------------------------------	-------

Потужність

Регульовані електромагнітні трансформатори	300 VA
Потужність галогенів в 230 В	300 W
Споживана потужність	2,1 W
Споживання енергії (робота)	2,1 W
Продуктивність ламп розжарювання	300 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,2 W
Трансформатор звичайного типу	300 VA
Електронні трансформатори	300 W

Кришка, двері

Кришка	існує
--------	-------

Матеріали

Колір RAL	RAL 9001 - Кремовий
-----------	---------------------

Розміри

Глибина встановленого виробу	65 mm
Висота встановленого виробу	90 mm
Висота монтажу	0 / 1000 m
Ширина встановленого виробу	17,5 mm
Ширина рядного вбудованого приладу RMD	1 modules

Керування люмінесцентними лампами

Регульовані енергозберігаючі лампи	60 W
Макс. навантаження, люмінесцентні лампи з вбудованими баластами	60 W

Керування LED лампами

Кількість регульованих 230В LED ламп	8
Макс. кількість LED/CFL ламп	8
регульовані 230 В LED лампи	60 W
Потужність LED	60 W

Керування лампами розжарювання

Максимальна потужність лампи розжарювання	300 W
230В лампи розжарювання та галогенові лампи	300 W

Монтаж

Тип кріплення	Із розпірними лапками
Тип монтажу	DIN-рейка

Підключення

Поперечний розмір з'єднання з гнучким дротом	1,5 - 6 мм ²
Поперечний розмір з'єднання з негнучким дротом	1,5 - 6 мм ²
Тип навантаження	Універсальний
перетин струмопровідної жили (гнучкої)	1,5...6 mm ²
Перетин струмопровідної жили (не гнучкої)	1,5...6 mm ²
Тип з'єднання	Гвинтовий

Кабель

Довжина кабелю навантаження	50 m
-----------------------------	------

Обладнання

Тип світлорегулятора	Так
----------------------	-----

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
Безгалогену	ні

Умови використання

Робоча температура	-10...45 °C
Температура зберігання / транспортування	-25...70 °C

Інструкція

Інформаційний текст	Тільки для використання з лампами щоділяються!
---------------------	--