



### Панель с дисплеєм і таймером для жалюз.сенсорного вимикача, чорна, R.1/R.3

85741131

#### Функції

Астрономічний час зсув у часі	2 h
Час праці	2 mn
Генератор випадкових чисел	15 mn
Запас ходу	~ 8 h

- функція скидання (до заводських налаштувань)

#### Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	12 V
Частота	- Hz

#### Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації)	0...65 % (без конденсації)
--------------------------------------	----------------------------

#### Виявлення

- добровільне дотримання

#### Матеріали

Колір лінії ді зайну	чорний
Колір	Чорний
Матеріал	термопласт

#### Розміри

Діаметр	58 mm
---------	-------

#### Монтаж

Монтаж	з'єднання хомутом
--------	-------------------

#### Налаштування

Мінімальний час повороту ламелі	~ 250 ms
Зміна положення ламелі натиском на кнопку	< 0,5 s

**Обладнання**

Самостійне зберігання протягом 2 хв по натисканню кнопки	> 0,5 s
Час перемикання для зміни напрямку	< 0,6 s

**Безпека**

- з захистом від демонтажу

**Умови використання**

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------