



Вимикач/перемикач одноклаві ший 10AX/250В

3036

Архітектура

Тип монтажу внутрішня установка

Функції

Кут перемикання 3,5°

Керування та індикатори

- Ні

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга 250 V
Номинальна напруга 250 V AC
Частота 50/60 Hz

Електричний струм

Струм перемикання 10 AX (100 Вт лампа з вбудованим ПРА)

Матеріали

Матеріал Пластик/метал

Розміри

Глибина 41,6 mm
Глибина занурення 31 mm
Висота 71 mm
Ширина 71 mm

Монтаж

Монтаж з розпірними лапками

Підключення

| | |
|------------------------|---------------------|
| Зажими для підключення | згідно з VDE 0632-1 |
| Тип з'єднання | Щекерне під'єднання |

Безпека

| | |
|-----------------------|------|
| Захисне виконання I P | IP20 |
|-----------------------|------|

Ідентифікація

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Застосування | Керування світлом |
| Застосовуваний тип вимикача | Ні |
| Головна лінійка дизайну (розробки) | Керування світлом |