



Вимикач/перемикач шнуровий 10AX/250В

3966

Архітектура

Тип монтажу внутрішня установка

Керування та індикатори

- Ні

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга 250 V
Номинальна напруга 250 V AC

Електричний струм

Струмперемикання 10 AX (100 Вт лампа з вбудованим ПРА)

Довжина

Довжина шнура 14 cm

Матеріали

Матеріал Пластик/метал

Розміри

Глибина 42 mm
Крок між контактами > 3 mm
Висота 71 mm
Ширина 71 mm

Монтаж

Монтаж з розпірними лапками

Підключення

Зажими для підключення згідно з VDE 0632-1
Тип з'єднання З'єднання

Безпека

Захисне виконання І Р	IP20
-----------------------	------

Ідентифікація

Застосування	Керування світлом
Застосовуваний тип вимкача	Ні
Головна лінійка дизайну (розробки)	Керування світлом