



Вимикач/перемикач одноклаві ший 10AX/250В

3036

Архітектура

Тип монтажу внутрішня установка

Функції

Кут перемикання 3,5°

Керування та індикатори

- Ні

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга 250 V
Номинальна напруга 250 V AC
Частота 50/60 Hz

Електричний струм

Струм перемикання 10 AX (100 Вт лампа з вбудованим ПРА)

Матеріали

Матеріал Пластик/метал

Розміри

Глибина 41,6 mm
Глибина занурення 31 mm
Висота 71 mm
Ширина 71 mm

Монтаж

Монтаж з розпірними лапками

Підключення

Зажими для підключення	згідно з VDE 0632-1
Тип з'єднання	Щекерне під'єднання

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------

Ідентифікація

Застосування	Керування світлом
Застосовуємі тип вимкача	Ні
Головна лінійка дизайну (розробки)	Керування світлом