



## Механічний таймер, 230В

294810

### Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	240 V
Частота	50/60 Hz

### Електричний струм

Номинальний струм	6 A
-------------------	-----

### Запобіжник

Запобіжник	коротке замикання та перевантаження (механічний запобіжник)
------------	---

### Потужність

Трансформатор звичайного типу	1000 VA
Електронні трансформатори	1500 W

### Матеріали

Колір	Не передбачено
Матеріал	Пластик/метал

### Розміри

Глибина занурення	32,5 mm
Вісьовий розмір	4 mm

### Керування освітленням

- некомпенсований	500 VA
-------------------	--------

### Керування люмінесцентними лампами

- при паралельному включенні	1000 VA
- паралельнокомпенсовані	150 VA

**Керування лампами розжарювання**

230В лампи розжарювання	1500 W
230В галогенові лампи	300 W

**Монтаж**

Монтаж	з розпірними лапками
--------	----------------------

**Налаштування**

Час затримки, що регулюється	~ 1 мн...1 h
------------------------------	--------------

**Ідентифікація**

Застосування	Керування світлом
Головна лінійка дизайну (розробки)	Керування світлом